



Senci FP3600

Høydepunkter

- **3500+ sykluser** – lang levetid med LiFePO₄-batterier
- **3840 Wh kapasitet** – nok energi til flere dagers drift
- **3600 W kontinuerlig effekt** og **7200 W peak**
- **<20ms UPS-funksjon** – sikrer uavbrutt strømforsyning
- **Paralleldrift** – koble sammen flere enheter for ekstra kapasitet
- **Rask lading** – full lading til 100% på bare 2 timer
- **11 utganger** – AC, USB, 2x 100W PD, trådløs ladepad (15W) m.m.
- **Smart App-kontroll** – overvåk og styr via Bluetooth
- **Transportvennlig** – solide hjul og håndtak gjør den enkel å flytte
- **Ekstrem effekt**
- 3600 W inverter gir deg kapasitet til å drive selv kraftkrevende utstyr uten kompromiss.
- **Alltid tilgjengelig**
- Full lading til **100% på bare 2 timer** sikrer at FP3600 raskt er klar til bruk igjen.
- Enkel transport
- Til tross for høy vekt er FP3600 lett å håndtere med **robuste hjul og håndtak**.

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet	3840 Wh (51,2V / 75Ah)
Kontinuerlig effekt	3600 W
Peak effekt	7200 W
Batteritype	LiFePO ₄ – 3500+ sykluser
Solinput	Opptil 2400W
AC input	2000W maks
USB	4 x 24W maks
PD output	2 x 100W
Trådløs lading	15W
UPS-funksjon	<20ms respons
Paralleldrift	Ja
Smart App-kontroll	Bluetooth
Utganger totalt	11
Mål (LxBxH)	502 x 292 x 508 mm
Vekt	51 kg