



SKANBATT Kombi-Inverter og Batterilader 12V 1000W

"To i ett" løsning for deg som trenger både inverter og batterilader i en og samme boks.

Her får du 1000W ren sinus inverter på 230V AC og en 35A batterilader på 12V DC.

Inverteren leverer ren sinus, noe som gjør at den kan benyttes på all elektronikk også følsomme komponenter.

Batteriladeren er på hele 35A og har ladeprogram for de aller fleste batterityper (kan også brukes på Skanbatt lithium batterier).

Fungerer også veldig fint sammen med strømaggregat på f.eks hytter e.l

Kombi-inverteren har et oversiktlig display som viser status, og man kan benytte dette til og endre parametre i programmene.

Fordeler:

- Ren sinus inverter
- Effektivitet inverter: 88%
- Kombinerer sømløst mellom batteridrift eller aggregatdrift (bypass)
- Programmer for de aller fleste batterityper
- Automatisk omstart ved for høy temperatur
- Kaldstart funksjon

Tekniske data:

- Innspenning: 155-275V AC
- Frekvens: 50Hz
- Utspenning: 230V AC
- Kontinuerlig effekt: 1000W (2000W peak)
- Effektivitet: 88%
- Alarm for lav batterispenning: 10,5V
- Slår seg av ved batterispenning på 10V
- Alarm for høy batterispenning: 16V
- Maks ladestrøm: 35A
- Beskyttet mot feilkobling og kortslutning (sikringer)
- Regulær ladespenning kan tilpasses forskjellige batterityper
- Dimensjon: 390x222x178
- Vekt 11,4kg