



INVERTER 12V 1000W Ren sinus m/fjernkontroll / PSD1000-122

Ren sinus inverter av meget god kvalitet til båt, hytte, bobil, industri etc. Glimrende dersom man har behov for å ta ut 230V AC fra en batteribank på 12V DC. Fungerer utmerket sammen med våre lithiumbatterier.

Fordeler:

- Digitalt display viser ut spenning (V) og forbruk (W)
- Ekte ren sinuskurve
- Leveres med fjernkontroll (5mtr kabel)
- Inngang og utgang er helt isolert
- Temperaturstyrt kjølevifte (meget stille på moderat belastning)
- Justerbar frekvens 50/60Hz (bryter)
- Powersave (strømsparing) funksjon
- Inngang beskyttet mot lav spenning, høy spenning og kortslutning
- Utgang beskyttet mot kortslutning, overbelastning og høy temperatur

Tekniske data:

- Kontinuerlig forbruk: 1000W
- Maks peak (kortvarig): 3000W
- Ut spenning: 230V AC
- Inn spenning: 12V DC (10,5-15V)
- Eget forbruk uten belastning: <0,5A (i strømspare modus)
- USB port: 5V 2,1A
- Dimensjoner: 345x186x90mm
- Vekt: 3,65kg
- Godkjenninger: CE-EMC/LVD, ROHS, E-mark