

SENCI SC600 PRO

512Wh Power Station med 600W sinus inverter

Kompakt og kraftig kraftstasjon for tur, hytte, båt, camping, feltarbeid og backup hjemme. Gir 230V strøm, raske ladeporter, Bluetooth/app og trygg LiFePO4-teknologi i én portabel enhet.

**600W**

230V AC

512Wh

LiFePO4

100W

USB-C PD

7,2 kg

lav vekt

Kjernefordeler

- 600W 230V AC-utgang for småelektronikk og mobilt utstyr.
- 512Wh kapasitet gir lengre driftstid i kompakt format.
- Trygg LiFePO4-teknologi med ≥ 3000 sykluser og stabil ytelse.
- Bluetooth/app for oversikt og kontroll direkte fra mobilen.
- USB-C PD 100W, 2 x USB hurtiglading og 15W trådløs lading.
- Kan lades via 230V, 12V bil eller solcelle.

Tilkoblinger og lading

AC-utgang

2 x 230V ~ 50Hz, totalt 600W

USB-C PD

5/9/12/15/20V - maks 100W

USB hurtiglading

2 x USB - maks 24W

DC5521

2 x 12V / 5A - totalt maks 8A

12V biluttak

13,6V / 8A

Trådløs lading

15W ladeplate

Bygget for praktisk bruk

SC600 PRO passer til lading og drift av laptop, mobil, nettbrett, kamera, drone, LED-lys, ruter og kjøleboks. Den gir mer kapasitet enn de minste modellene, men er fortsatt enkel å ta med.

Typiske bruksområder

Tur | Hytte | Båt | Camping | Backup

Tekniske data - SENCi SC600 PRO

SC600 PRO - portabel LiFePO4-kraftstasjon

512Wh kapasitet, 600W 230V AC, høy sikkerhet og praktiske tilkoblinger for mobil strøm uten fast installasjon.

Teknisk spesifikasjon

Batteritype	LiFePO4
Batterikapasitet	25,6V / 20Ah / 512Wh
Sykluser	>=3000 sykluser, restkapasitet >80 %
AC-utgang	2 x 230V ~ 50Hz, 600W maks
USB-C utgang	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A - maks 100W
USB hurtiglading	2 x 5V/2,5A, 9V/2A, 12V/2A - maks 24W
Trådløs lading	15W
DC5521 utgang	2 x 12V / 5A - totalt maks 8A
12V biluttak	13,6V / 8A
DC-inngang	10-28V / maks 15A
AC-inngang	220-240V AC 50-60Hz, maks 400W
Billader-inngang	12V / maks 100W
Ladetemperatur	0 til 40 °C
Utladingstemperatur	-10 til 40 °C
Mål	279,4 x 193 x 181 mm
Vekt	7,2 kg

Innebygd sikkerhet

Beskyttelse mot høy temperatur, lav temperatur, overlading, dyputlading, overbelastning, kortslutning og overstrøm.

Lading og bruk

Kan lades fra 230V, 12V bil eller solcelle. Egnert for småelektronikk, lys, nettverk, kjøleboks og enkel backup.