

SENCI SIGMA1500

1152Wh Power Station med 1500W sinus inverter

Kompakt kraftstasjon med 1152Wh kapasitet, 1500W kontinuerlig effekt, 3000W peak, LiFePO4-batteri, solinput opptil 400W, UPS-funksjon og fleksible uttak.

**1500W**

kontinuerlig

1152Wh

LiFePO4

2 x 100W

PD output

14 kg

vekt

Kjernefordeler

- 1152Wh kapasitet og 1500W kontinuerlig effekt for fritid og backup.
- 3000W peak og LiFePO4-batteri med opptil 3000+ sykluser.
- Fleksible uttak med USB, 2 x PD 100W, AC-uttak og trådløs lading.
- Solcellelading opptil 400W og AC input 700W maks.
- Kompakt format og 14 kg gjør den enkel å ta med seg.

Bygget for praktisk bruk

SIGMA1500 er laget for hytte, båt, camping, reise og som sikker backup hjemme ved strømbrudd. Den kan drive kjøkkenutstyr, kjølebokser, elektronikk og mindre verktøy innenfor effektgrensen.

Typiske bruksområder

Hytte | Båt | Camping | Backup

Tilkoblinger og lading

Kontinuerlig effekt

1500W

Peak effekt

3000W

Solinput

opptil 400W

AC input

700W maks

PD output

2 x 100W

Trådløs lading

15W



Størrelse: 340 x 236 x 215 mm

BATTERYTYPE
LiFePO4

KAPASITET
1152Wh

EFFEKT
1500W

VEKT
14 kg

Sikker og fleksibel

Utstyrt med LiFePO4-batterier og avansert BMS for trygghet og pålitelighet, selv ved krevende bruk.

Spesifikasjon

Kapasitet	1152 Wh (25,6V / 45Ah)
Kontinuerlig effekt	1500 W
Peak effekt	3000 W
Batteritype	LiFePO4
Solinput	Opptil 400W
AC input	700W maks
USB	4 x 24W maks
PD output	2 x 100W
Trådløs lading	15W
UPS-funksjon	Ja
Mål (L x B x H)	340 x 236 x 215 mm
Vekt	14 kg

Et smart valg for portabel strøm

SIGMA1500 kombinerer kapasitet, fleksibilitet og bærbarhet i en robust enhet. Perfekt når du trenger en pålitelig strømkilde til både fritid og beredskap.