



POWER Inverter 12V 500W (1000W) Ren Sinus

Her får du en meget rimelig inverter med ren sinus som kan brukes til all type elektronikk. Disse rimelige variantene har mer viftestøy og et høyere eget forbruk enn dyrere invertere. USB-utgangen fungerer ikke på denne enheten.

Dersom ikke dette er avgjørende for ditt bruk, så er dette meget mye inverter for pengene. Displayet i fronten gir deg nyttig informasjon som spenning, frekvens og temp.

Tekniske data:

- Kontinuerlig effekt: 500W
- Peak effekt (kortvarig): 1000W
- Inn-spenning: 12V DC
- Ut-spenning: 230V AC
- Frekvens: 50Hz
- Effektivitet: 90%
- Eget forbruk uten last: ca 0,6A
- Alarm for lav batterispenning: 10,5V - 11,5V
- Batterispenning hvor inverter slår seg av: 9,5 - 10,5V
- Kjølevifte: 1stk temperaturstyrt
- 230V kontakt: 1stk Schuko
- Sertifikater: CE, RoHS, FCC
- Dimensjoner: 205x112x58mm
- Vekt: 9,5kg

NB: Viften pulserer svakt så lenge inverteren har strøm.

Inverteren er utstyrt med sikringer både på inngang (DC) og utgang (AC)

Automatisk "shut off" ved for lav batterispenning, for høy batterispenning eller for høy temperatur