

**CLASSIC**

LINE

# CLASS Booster Series

## Carica batterie con avviatore rapido

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop
- Regolazione della corrente di carica
- Protezione termostatica
- Protezione contro i corto circuiti
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Arresto manuale della carica
- **CU: 100% Avvolgimenti in rame**  
(Class Booster 410A)

## Battery chargers and quick starter

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- Charging current regulation
- Overload protection
- Short circuits protection
- Inversions of polarity protection
- Manual charge breaker
- **CU: 100% Copper windings**  
(Class Booster 410A)



# 12-24V



**12V**

**CLASS 150A  
Booster**

min 20Ah ▶ MAX 200Ah



**12-24V**

**CLASS 220A  
Booster**

min 20Ah ▶ MAX 300Ah



**12-24V**

**CLASS 410A  
Booster**

min 15Ah ▶ MAX 500Ah



FUSE

<b>CLASS Booster 150A</b>	
fuse 50A (10 pcs)	010296
<b>CLASS Booster 220A</b>	
fuse 80A (10 pcs)	010297
<b>CLASS Booster 410A</b>	
fuse 100A (12 pcs)	010292

MADE IN SAN MARINO

	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 220A	CLASS Booster 410A
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 Ph - 230V 50/60 Hz		
<b>Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage</b>	<b>12V</b>	<b>12-24V</b>	<b>12-24V</b>
Potenza - Power	0,2 / 1,3 Kw	0,5 / 5 Kw	1 / 5,3 Kw
Corrente di carica media - Average charging current	12A	13A	35A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	18A	20A	50A
<b>Capacità batteria - Battery capacity</b>	<b>20 / 200Ah min/max</b>	<b>20 / 300Ah min/max</b>	<b>15 / 500Ah min/max</b>
Tipo di batteria - Battery types	Automotive: Pb (WET - AGM)		
Posizioni di carica - Charging positions	2	2	2
Corrente di avviamento - Boosting current	135A 0V (CC)	230A 0V (CC)	450A 0V (CC)
Corrente di avviamento - Boosting current	100A 1V / EL	150A 1V / EL	330A 1V / EL
Dimensioni - Dimensions	200 x 190 x 270	340 x 300 x 160	
Peso - Weight	6,5 kg	11 kg	11,8 kg
<b>Versione - Version</b>			
Con accessori - With accessories	<b>340600</b>	<b>341000</b>	<b>354200</b>



yellow energy

DECA S.p.A.  
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

www.decacharge.com

