



SKANBATT Kombi Batterilader og Inverter 12V 3000W m/Fjernkontroll

- "To i ett" løsning for deg som trenger både inverter og batterilader i en og samme boks.
- Her får du 3000W ren sinus inverter på 230V AC og en 75A batterilader på 12V DC.
- Inverteren leverer ren sinus, noe som gjør at den kan benyttes på all elektronikk også følsomme komponenter.
- Batteriladeren er på hele 75A og har ladeprogram for de aller fleste batterityper (kan også brukes på Skanbatt lithium batterier).
- Fungerer også veldig fint sammen med strømaggregat på f.eks hytter e.l
- Kombi-inverteren har et oversiktlig display som viser status, og man kan benytte dette til og endre parametre i programmene.

Fordeler:

- Ren sinus inverter
- Fjernkontroll med 10m kabel
- Effektivitet inverter: 91%
- Kombinerer sømløst mellom batteridrift eller aggregatdrift (bypass)
- Programmer for de aller fleste batterityper
- Automatisk omstart ved for høy temperatur
- Kaldstart funksjon
- Tekniske data:
- Innspenning: 155-275V AC
- Frekvens: 50Hz
- Utspenning: 230V AC
- Kontinuerlig effekt: 3000W (6000W peak)
- Effektivitet: 91%
- Alarm for lav batterispenning: 10,5V
- Slår seg av ved batterispenning på 10V
- Alarm for høy batterispenning: 16V
- Maks ladestrøm: 75A
- Beskyttet mot feilkobling og kortslutning (sikringer)
- Regulerbar ladespenning kan tilpasses forskjellige batterityper
- Dimensjon: 500x258x190
- Vekt 24,6Kg