



## Senci SIGMA1500 – Allsidig kraft for fritid og backup

### Kompakt kraftstasjon med høy ytelse

Senci SIGMA1500 er en pålitelig og fleksibel kraftstasjon som gir deg trygg strøm uansett hvor du er. Med **1152 Wh kapasitet** og en kraftig inverter på **1500 W kontinuerlig effekt** kan du enkelt drive kjøkkenutstyr, kjølebokser, elektronikk og mindre verktøy.

Dette gjør den til en ideell løsning for hytte, båt, camping, reise eller som sikker backup hjemme ved strømbrydd.

#### Høydepunkter

- **1152 Wh kapasitet** – nok energi til å holde utstyr og apparater i drift over lengre tid
- **1500 W kontinuerlig effekt** og **3000 W peak** – takler alt fra kaffetrakter og mikrobølgeovn til PC og annet utstyr
- **LiFePO<sub>4</sub>-batterier** – sikker og langvarig teknologi med opptil 3000+ sykluser
- **Fleksible uttak** – flere USB-porter, to PD 100W, AC-uttak og trådløs lading
- **Solklar** – støtter solcellelading opptil 400W
- **UPS-funksjon** – automatisk nødstrøm ved strømbrydd
- **Bærbar** – kompakt format og kun 14 kg gjør den enkel å ta med seg

#### Kraftig mellomklasse

Med 1500 W ren sinus-inverter gir SIGMA1500 deg nok kapasitet til å drive både kjøkkenutstyr, kjølebokser og elektronikk.

#### Lengre driftstid

Over 1 kWh kapasitet gir deg timer med stabil og sikker strøm – både på tur og hjemme.

#### Sikker og fleksibel

Utstyrt med LiFePO<sub>4</sub>-batterier og avansert BMS får du trygghet og pålitelighet, selv ved krevende bruk.

#### Tekniske spesifikasjoner

<b>Kapasitet</b>	1152 Wh (25,6V / 45Ah)
<b>Kontinuerlig effekt</b>	1500 W
<b>Peak effekt</b>	3000 W
<b>Batteritype</b>	LiFePO <sub>4</sub>
<b>Solinput</b>	Opptil 400W
<b>AC input</b>	700W maks
<b>USB</b>	4 x 24W maks
<b>PD output</b>	2 x 100W
<b>Trådløs lading</b>	15W
<b>UPS-funksjon</b>	Ja
<b>Mål (LxBxH)</b>	340 x 236 x 215 mm
<b>Vekt</b>	14 kg

Senci SIGMA1500 kombinerer kapasitet, fleksibilitet og bærbarhet i en robust enhet. Perfekt når du trenger en pålitelig strømkilde til både fritid og beredskap.